



### TEKNISK INFORMATION

**VÖLKEL-Gevind-Bits** er designet til gevindskæring med batteridrevet værktøj og elektriske håndboringer med højre- og venstrotation. Men de er også velegnede til gevindskæring med hånden eller i en stationær boremaskine. Din batteridrevne skruemaskine, skal have en minimipower på 7,5 volt. Pas på, at værktøjet og akslen for hullet er nøjagtigt justeret og brug en passende skæreolie.

Dimensioner	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Kernehuls diameter	2,5 mm	3,3 mm	4,2 mm	5,0 mm	6,8 mm	8,5 mm
RPM	Laveste indstilling (0 - 450 RPM)					
Tilspænding	Højeste indstilling					

